

Akg C 516 ML

Clip - Mikrofon (f. Akkordeon, Piano, Trommeln)



Das C 516 ML ist ein leichtes Miniatur-Clipmikrofon mit Nierencharakteristik. Es eignet sich besonders für die Tonabnahme am Akkordeon, Piano oder Trommeln.

- * Instrumentalmikrofon mit Miniatur-Clip
 - * 125 mm Schwanenhals für exakte Positionierung
 - * Hohe Körperschallisolierung
 - * Adapter zur Befestigung der Taschensender PT 40/400
 - * 1,5 m steckbares Anschlusskabel
- Technische Daten
- * Richtcharakteristik: Niere
 - * Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
 - * Übertragungsfaktor: 5 mV/Pa
 - * Grenzschalldruckpegel: 132 dB
 - * Äquivalentschalldruckpegel: 31 dB(A)
 - * Impedanz:
 - * Lastimpedanz: ≥ 2000 Ohm
 - * Speisespannung: B 29 L Batteriespeisung, MPA V L Phantomspeisegerät und AKG WMS Taschensender
 - * Anschluss: Mini-XLR-Stecker
 - * Abmessungen: 235 x 47 mm
 - * Gewicht: 46 g
- Zwei C 516 ML in Kombination mit dem optionalen Batteriespeisegerät B 29 L sind z. B. ideal für die Abnahme von Diskant und Bass am Akkordeon.

Mitgelieferte Schrauben und Doppelklebeband machen eine einfache und flexible Befestigung des Mikrofons möglich. Dabei unterdrückt die elastische Lagerung wirkungsvoll mechanische Störgeräusche.

Die Spannungsversorgung des C 516 ML erfolgt über ein B 29 L Batteriespeisegerät, einen MPA V L Phantomspeiseadapter oder die Taschensender der WMS-Serie.

- Mitgeliefertes Zubehör
- * Klebemasse
 - * Doppelseitig klebende Gummiplättchen
 - * Blech und Senkkopfschrauben
 - * Mikrofonetui
 - * A 400 Taschensender Adapter
 - * H 516 Befestigungsplatte
 - * W 44 Windschutz
- Optionales Zubehör
- * B 18 Phantomspeisegerät
 - * B 29 L Batteriespeisung und Minimixer
 - * MPA V L Phantomspeiseadapter
- Allgemeine Informationen
- Wandlerprinzip: Kondensator

Kondensatorkapseln gibt es als Druck- und Druckgradientenmikrofone, teils mit Fortsetzung auf Seite 2

- Art des Mikrofons: Schwanenhals- & Clipmikrofone
- Kapsel: Kleinmembran
- Richtcharakteristik: Niere
- Wandlerprinzip: Kondensator

221,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

184,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben? Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung! Wir beraten Sie gerne persönlich.

Akg C 516 ML Clip - Mikrofon (f. Akkordeon, Piano, Trommeln)

Fortsetzung von Seite 1:

umschaltbarer Richtcharakteristik. Zum Betreiben eines Kondensator-Mikrofones ist immer eine Versorgungsspannung notwendig. Diese wird im Allgemeinen aus der Phantomspannung eines Mischpultes oder einer im Mikrofon eingesetzten Batterie gewonnen. Grundsätzlich liefern Kondensator-Mikros einen noch detail- u. naturgetreueren Klang als ihre dynamischen "Kollegen".



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de