

Akg C 519 ML

Clip - Mikrofon (f. Bläser etc. , Mini - XLR Anschluß)



Zur Verwendung mit einem Phantomspeise-Adapter oder einem Wireless-System.
Für Blasinstrumente, auch Didgeridoo, tiefes Blech.
* Miniatur-Kondensator-Clipmikrofon
* Miniatur-Schwannenhals zur exakten Positionierung des Mikrofons
* Mit Spezialadapter zum einfachen Direktanschluss an AKG-Taschensender
* Abnehmbares Mikrofonkabel
* Hohe Körperschallisolierung durch elastisch gelagerte Kapsel
Einen passenden Phantomspeise-Adapter finden Sie hier
Passende Wireless-System finden Sie z.B. hier oder hier
Das C 519 wird mit dem Clip am Schallbecher der Trompete, des Saxofons, der Posaune, Tuba und jedes beliebigen anderen Blasinstrumentes (z. B. Didgeridoo) befestigt. Endlich Bewegungsfreiheit für Bläser! Dank der engen nierenförmigen Richtcharakteristik kann es auf der Bühne in der Nähe von Bodenmonitoren problemlos eingesetzt werden. Der lineare Frequenzgang bewirkt eine natürliche Klangwiedergabe, der Sound kommt kräftig und klar zur Geltung. Der integrierte Basscut-Schalter (nur bei C 519 M) ermöglicht eine akustische Anpassung an diverse

Instrumente.
C 519 ML ist für den Betrieb über einen Taschensender aus der AKG WMS-Serie oder den MPA VL Phantomspeise-Adapter vorgesehen.
* Richtcharakteristik - Niere
* Übertragungsbereich 60-20.000 Hz
* Empfindlichkeit 5 mV/Pa (-46 dBV)
* Grenzschalldruck 130/132 dB SPL (bei k = 1 %/3 %)
* Äquivalentschalldruckpegel 31 dB(A)
* Signal/Rauschabstand (A-Bew.) 63 dB
* Elektrische Impedanz
* Empfohlene Lastimpedanz >= 2000 Ohm
* Stromaufnahme
* Speisespannung: MPA VL Phantomspeisegerät oder AKG WMS Taschensender
* Anschlussstecker Mini-XLR 3-polig
* Kabel 1,5 m
* Oberfläche mattschwarz
* Abmessungen Länge: 213 mm , max. Breite: 47 mm
* Nettogewicht C 519 ML: 85 g (Mikrofon inkl. Kabel)
Allgemeine Informationen

Fortsetzung auf Seite 2

- f. Bläser
- Kapsel: Kleinmembran
- Richtcharakteristik: Niere
- Wandlerprinzip: Kondensator

283,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

199,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Akg C 519 ML Clip - Mikrofon (f. Bläser etc. , Mini - XLR Anschluß)

Fortsetzung von Seite 1:
Wandlerprinzip: Kondensator

Kondensatorkapseln gibt es als Druck- und Druckgradientenmikrofone, teils mit umschaltbarer Richtcharakteristik. Zum Betreiben eines Kondensator-Mikrofones ist immer eine Versorgungsspannung notwendig. Diese wird im Allgemeinen aus der Phantomspannung eines Mischpultes oder einer im Mikrofon eingesetzten Batterie gewonnen. Grundsätzlich liefern Kondensator-Mikros einen noch detail- u. naturgetreueren Klang als ihre dynamischen "Kollegen".



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de